Digital 572

Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101115	**Digital 572** 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Öse zur Befestigung am Schlüsselbund oder Lanyard
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusetyp: Micro
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Kanäle: 2
- Antenne: Integrierte Antenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 9005 RAL 9016
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 60
- Tiefe [mm]: 12
- Gewicht [kg]: 0,03
- Verpackungsbreite: 56
- Verpackungshöhe: 52
- Verpackungstiefe/-länge: 76
- Verpackungsgewicht: 0,055
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000922
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
123587	**Digital 384 (MFZ)**	2023-06-12
160382	**Digital 572** 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 10er-Set	2024-01-19
160389	**Digital 572** 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 25er-Set	2024-01-19
160396	**Digital 572** 2-Kanal Micro-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked, 50er-Set	2024-01-19