

# Digital 392



## Article

| N° d'article | Description                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 165103       | <b>Digital 392</b> Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit |

## Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile

## Caractéristiques

### Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Œillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Copie aisée et directe d'une touche de télécommande sur une autre télécommande grâce à des contacts enfichables

## Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur Multi-Bit correspondant)

## Données techniques

- Type de boîtier: Micro
- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 7011 RAL 7016
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 39
- Hauteur [mm]: 54
- Profondeur [mm]: 14
- Poids [kg]: 0,02
- Largeur de l'emballage: 56
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 76
- Poids de l'emballage: 0,039
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434005798
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

## Prédécesseur

| N° d'article | Description                                                                                  | Déclaration de fin de série |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 168171       | <b>Digital 392</b> Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit, lot de 10 | 2024-01-19                  |
| 168172       | <b>Digital 392</b> Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit, lot de 25 | 2024-01-18                  |
| 168173       | <b>Digital 392</b> Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz Multi-Bit, lot de 50 | 2024-01-19                  |