

Digital 890



Article

N° d'article	Description
122036	Digital 890 Émetteur encastré 4 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Émetteur encastré avec pile
- Câble de raccordement, 90 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- 4 entrées sans potentiel pour le raccordement de boutons-poussoirs par exemple - les boutons-poussoirs câblés deviennent ainsi des boutons-poussoirs radio
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

Données techniques

- Canaux: 4
- Antenne: Antenne filaire
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Conventionnel
- Entrées:
4 entrées sans potentiel pour bouton-poussoir (NO)
- Indice de protection: IP20
- Couleur: RAL 7011
- Zone de montage: Encastré
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 37
- Hauteur [mm]: 30
- Profondeur [mm]: 10
- Largeur de l'emballage: 77
- Hauteur de l'emballage: 18
- Profondeur/longueur de l'emballage: 116
- Poids de l'emballage: 0,02
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434003718
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans