Digital 518

Article

N° d'article	Description
123062	**Digital 518** Émetteur portable à 999 canaux avec touches de direction, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile

Caractéristiques

Caractéristiques

- 999 canaux à attribuer librement
- Commande en entrant le numéro de canal et en appuyant sur une touche de direction (OUVERTURE/STOP/FERMETURE)
- Affichage par écran LCD
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Maxi
- Nombre de boutons programmables: 999
- Canaux: 999
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: LY7P (gris titane métallisé)
- Température (min.) [°C]: 0
- Températures (max.) [°C]: 50
- Température (min./max.) [°C]: 0/50
- Température (min.) [°F]: 32
- Température (max.) [°F]: 122
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 60
- Hauteur [mm]: 150
- Profondeur [mm]: 22
- Poids [kg]: 0,11
- Largeur de l'emballage: 79
- Hauteur de l'emballage: 45
- Profondeur/longueur de l'emballage: 198
- Poids de l'emballage: 0,135
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434004111
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Accessoires

N° d'article	Description
72819	**Support mural Multi** Pour émetteurs portables 517, 518, 317 et 318