

Command 133



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
161310	Command 133 2-Kanal Funk-Innendrucktaster, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Funk-Innendrucktaster mit Batterie
- Codierstecker
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Einfaches und direktes Kopieren einer Handsender-Taste auf einen anderen Handsender mittels Steckkontakte

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 2
- Kanäle: 2
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Tasterart: Drucktaster
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9005
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 60
- Temperatur(min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur(min.)[°F]: -4
- Temperatur(max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 80
- Höhe [mm]: 80
- Tiefe [mm]: 25
- Verpackungsbreite: 89
- Verpackungshöhe: 58
- Verpackungstiefe/-länge: 90
- Verpackungsgewicht: 0,099
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434013472
- Zolltarifnummer: 84719000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre