

CONDOR



Article

N° d'article	Description
157270	CONDOR DéTECTEUR de mouvement et capteur de présence à infrarouge actif, hauteur de montage 3,5-7,0 m, IP65, avec 10 m de câble

Contenu de la livraison

- DéTECTEUR de mouvement et de présence
- Câble de raccordement, 10.000 mm

Caractéristiques

Caractéristiques

- Ouverture sans contact des portes en entrant dans la zone de détection
- Protection sans contact de la porte, des personnes ou des objets grâce à la détection de présence dans la zone de la porte
- La reconnaissance de la direction évite les erreurs d'ouverture et permet une économie sur les coûts énergétiques
- Filtre de détection pour distinguer les personnes des véhicules
- Champ de saisie adaptable et taille minimale des objets à saisir

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Fréquence radio: 2,4 GHz
- Type de connexion: Conventionnel
- Type de contact: 2 NO
- Sorties:
2 contacts de relais sans potentiel (inverseurs)
- Capteurs: Radar Infrarouge actif
- Longueur d'onde [nm]: 875
- Indice de protection: IP65
- Couleur: Noir
- Hauteur de montage (min.)[m]: 3,5
- Hauteur de montage (max.)[m]: 6
- Hauteur de montage (min./max.)[m]: 3.5/6
- Température (min.)[°C]: -30
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -30/60
- Température (min.)[°F]: -22
- Température (max.)[°F]: 140
- Champ de détection radar (Lxl max.)[m]: 4x5
- Champ de détection infrarouge actif (Lxl max.)[m]: 4x4
- Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Type de tension de service: Courant alternatif ou courant continu
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 3,5 W
- Charge de contact (max.):
1 A (résistif)/48 VA/30 W
- Largeur [mm]: 102
- Hauteur [mm]: 96
- Profondeur [mm]: 127
- Largeur de l'emballage: 204
- Hauteur de l'emballage: 120
- Profondeur/longueur de l'emballage: 206
- Poids de l'emballage: 0,995
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434013748
- Numéro de tarif douanier: 85365019
- Pays d'origine: Volksrepublik China
- Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description
148657	Télécommande Télécommande infrarouge pour le réglage des détecteurs de mouvement radar et des scanners laser
148764	Détecteur de signal infra-rouge Détecteur pour signaux infrarouges de capteurs de présence

Dessins techniques

