Digital 572

Article

N° d'article	Description
101115	**Digital 572** Émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Émetteur portable avec pile

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 touches de fonction à attribuer librement
- Signalisation par LED rouge
- Œillet pour la fixation à un trousseau de clés ou à un cordon
- Haute sécurité grâce à la transmission radio cryptée 128 bits AES et au code radio qui change constamment (procédé rolling code)

Utilisation

- Pour toutes les commandes Marantec et d'autres marques (en combinaison avec le récepteur bi.linked correspondant)

Données techniques

- Type de boîtier: Micro
- Nombre de boutons programmables: 2
- Canaux: 2
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Couleur: RAL 9005 RAL 9016
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Type de batterie: CR2032, 3 V
- Nombre de batteries: 1
- Largeur [mm]: 39
- Hauteur [mm]: 60
- Profondeur [mm]: 12
- Poids [kg]: 0,03
- Largeur de l'emballage: 56
- Hauteur de l'emballage: 52
- Profondeur/longueur de l'emballage: 76
- Poids de l'emballage: 0,055
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434000922
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans

Prédécesseur

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
123587	**Digital 384 (MFZ)**	2023-06-12
160382	**Digital 572** émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked, lot de 10	2024-01-19
160389	**Digital 572** émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked, lot de 25	2024-01-19
160396	**Digital 572** émetteur portable 2 canaux, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked, lot de 50	2024-01-19