Digital 994

Article

N° d'article	Description
160280	**Digital 994** Récepteur encastré 1 canal avec 200 emplacements de stockage et un relais à potentiel, 230 V, unidirectionnel, 868 MHz bi.linked

Contenu de la livraison

- Récepteur encastré

Caractéristiques

Caractéristiques

- 1 canal à attribuer librement
- 1 contact de relais avec potentiel pour le pilotage directe d'un appareil électrique, par ex. lampe extérieure
- Fonction MARCHE/ARRÊT
- Grand espace de stockage jusqu'à 200 touches
- Taille compacte

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Canaux: 1
- Capacité espace de stockage: 200
- Antenne: Intégré
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: bi.linked
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Conventionnel
- Type de contact: 1 NO
- Sorties:
  1 sortie relais sans potentiel (N.O.)
- Indice de protection: IP00
- Couleur: RAL 7016
- Température (min.) [°C]: -20
- Températures (max.) [°C]: 60
- Température (min./max.) [°C]: -20/60
- Température (min.) [°F]: -4
- Température (max.) [°F]: 140
- Tension de service [V]: 230 V/1~
- Type de tension de service: Courant alternatif
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 0,8 W
- Puissance absorbée en veille [VA/W/kW]: 0,25 W
- Charge de contact (max.):
  230 V-AC/10 A/2.300 VA
- Largeur [mm]: 48
- Hauteur [mm]: 48
- Profondeur [mm]: 25
- Largeur de l'emballage: 59
- Hauteur de l'emballage: 53
- Profondeur/longueur de l'emballage: 78
- Poids de l'emballage: 0,06
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434008690
- Numéro de tarif douanier: 85269200
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans