

Ex 3-fach Taster



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
89590	Ex 3-fach Taster Ex 3-fach Taster AUF/STOPP/ZU, IP66, Aufputz, für die Zonen 1, 2, 21 und 22

Lieferumfang

- 3-fach Taster

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Schutzart: IP66
- Material: Polyesterharz (glasfaserverstärkt)
- ATEX-Montagebereich: EX-Bereich
- ATEX-Zone (Gas): Zone 1 Zone 2
- ATEX-Zone (Staub): Zone 21 Zone 22
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 40
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/40
- Belastbarkeit Strom (max.) [A]: 6
- Breite [mm]: 80

- Höhe [mm]: 185
- Tiefe [mm]: 72
- Verpackungsbreite: 156
- Verpackungshöhe: 90
- Verpackungstiefe/-länge: 243
- Verpackungsgewicht: 0,749
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85365011
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -